

McGoat FotÅ³ webÅ_jruhÅ_jz

McGoat FotÅ³-WebÅ_jruhÅ_jz Bt

í»¿

Honeywell XC70 szÅ©n-monoxid Å©rzÅ©kelÅ‘



11 .900 Ft (27 % Å_jfÅ_jval)

Honeywell XC70 Å–nÅ_jllÅ³ szÅ©n-monoxid Å©rzÅ©kelÅ‘, hangjelzÅ‘, elÅ‘riasztÅ_js, 7 Å©v Å©lettartam, belsÅ‘ 3V Li elem. - ElektrokÅ©miai cellÅ_js szÅ©n-monoxid Å©rzÅ©kelÅ‘ (Ecosure). - Azonnali alacsony gÅ_jzkoncentrÅ_jciÅ³ mÅ©rÅ©si Å¼zemmÅ³d. - Å©rzÅ©kelÅ‘ Å©lettartama: 7 Å©v. - Å–nellenÅ‘rzÅ©s 60 perenkÅ©nt. - RiasztÅ_jsi szintek: - Maximum 10 ppm: nincs elÅ‘jelzÅ©s Å©s riasztÅ_js. - 11 â€“ 43 ppm: elÅ‘riasztÅ_js â€“ 19 perc, teljes riasztÅ_js â€“ 75 perc. - 44 â€“ 100 ppm: elÅ‘riasztÅ_js â€“ 6 perc, teljes riasztÅ_js â€“ 25 perc. - 101 â€“ 300 ppm: elÅ‘riasztÅ_js â€“ 90 mÅ_jsodperc, teljes riasztÅ_js â€“ 23 mÅ_jsodperc. - BeÅ©pÅ–tett, nagy hangerejÅ± piezzo hangjelzÅ‘: 90 dB / 1m. - Å‘llapotjelzÅ©s LED-ekkel. - NagymÅ©retÅ± gomb hiba Å©s riasztÅ_js elnÅ©mÅ–tÅ_jsÅ_jra, kis hangerejÅ± ellenÅ‘rzÅ©sre. - EN50291-1, EN50291-2 tanÅ©sÅ–tÅ_js. - BSI Kite jelÅ‘llÅ©s. - EgyszerÅ±en, gyorsan telepÅ–thetÅ‘. - RongÅ_jllÅ_js biztos kivitel. - IP 44 vÅ©delem. - TÅ_jpellÅ_jtÅ_js: 3 VDC, hosszÅ© Å©lettartamÅ©, beÅ©pÅ–tett IÅ–tium akkumulÅ_jtorrÅ³l. - MÅ±kÅ‘dÅ©si hÅ‘mÅ©rsÅ©klet: -10Å°C - +45Å°C. - MÅ±kÅ‘dÅ©si pÅ_jratartalom: 25% - 95%. - MÅ©ret: 100 mm x 72 mm x 36 mm. - SÅ©ly: 135 g. - RoHS, REACH megfelelÅ‘sÅ©g

[Az eladÅ‘rÅ³l](#)

VÅ_jsÅ_jrlÅ³i vÅ©lemÅ©nyek: MÅ©g senki sem nyilvánÅ–tott vÅ©lemÅ©nyt errÅ‘l a termÅ©krÅ‘l. KÅ©rjÅ¼k, jelentkezzen be Å©s Å–rja meg a vÅ©lemÅ©nyÅ©t.